


Import z innej klasy

Użytkownik może zaimportować kody katalogowe z innej klasy, zawartej w innym katalogu aparatury.

Menu główne:

Plik > Importuj klasę > Wewnętrzny format



Zostanie wyświetlone okno Import.

- Kliknąć przycisk Folder źródłowy, aby wybrać folder Equipment, zawierający klasę źródłową.
- Kliknąć **????** w polu "Klasa źródłowa", aby wybrać klasę zawierającą kody do importu.
- Kliknąć **????** w polu "Klasa docelowa", aby wybrać klasę docelową.

Notka: Ta opcja jest używana przy imporcie z programu Schema V5. Użytkownik może też importować zespoły używając polecenia **Plik > Importuj klasę > Zespoły**.

- Wybrać opcję **"Połącz"** lub **"Usuń przed importem"**.
- **"Połącz"**: Pozycje importowane będą dodane za pozycjami istniejącymi już w klasie docelowej.
- **"Usuń przed importem"**: Pozycje importowane zastąpią pozycje istniejące klasy docelowej. Istniejące pozycje zostaną usunięte.
- Włączyć lub wyłączyć opcję **"Nadpisz kod, jeśli w klasie docelowej znajdziesz identyczny"**.
Jeżeli ta opcja jest aktywna, importowane kody mają priorytet względem kodów istniejących i w przypadku identycznych kodów, kody istniejące będą zastępowane.
- Włączyć lub wyłączyć opcję **"Importuj zespoły"**.
Jeżeli ta opcja jest aktywna, to użytkownik może zaimportować również zespoły istniejące w klasie źródłowej.
- Kliknąć na Filtr w celu określenia filtru dla importu z klasy.
Użytkownik może zdefiniować filtr na rubryce. Filtry są definiowane w relacji do klasy docelowej. Pozwalają wybrać pozycje, które będą importowane do klasy docelowej.

Notka: Tworząc filtr dla rubryki **Producent**, użytkownik może zaimportować produkty tylko jednego producenta np. ALLEN BRADLEY, SIEMENS, OMRON.

- Kliknąć **OK**.